



KPN Mobiel Internet Dashboard **v2.1**

Getting Started
2.1.0

16.10.2008

Brygge­gaten 7, N-0250 Oslo, Norway
Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01
hello@birdstep.com www.birdstep.com



Copyright © 2008 Birdstep Technology ASA. Birdstep, Birdstep Technology, Raima, Raima Database Manager, RDM, RDM Mobile, RDM Server, RDM Embedded, Birdstep SmartRoaming Client, SmartRoaming, Birdstep EasyConnect and Birdstep SmartConnect are trademarks of Birdstep Technology ASA. All other products mentioned bear the trademarks of their respective companies.

Brygge­gaten 7, N-0250 Oslo, Norway
Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01
hello@birdstep.com www.birdstep.com



Inhoudsopgave

1	Introductie.....	5
1.1	Benodigdheden.....	5
1.1.1	Hardware.....	5
1.1.2	Software.....	6
1.2	Quick Start.....	7
2	Installatie.....	8
2.1	Installeren.....	8
2.2	Verwijderen.....	9
3	Eerste stappen.....	10
3.1	Een verbinding opzetten.....	11
3.2	Wat betekenen de LED kleuren?.....	11
3.2.1	Mobiel Internet Kaart 310.....	12
3.2.2	Mobiel Internet Kaart 710.....	12
3.2.3	Mobiel Internet Kaart 712.....	12
3.2.4	Mobiel Internet Kaart 720.....	12
3.2.5	Mobiel Internet Modem 802.....	13
3.2.6	Mobiel Internet Modem 804.....	13
3.2.7	Mobiel Internet Kaart 810.....	13
3.2.8	Mobiel Internet Kaart 820.....	13
3.3	En nu?.....	14



Index.....	15
-------------------	-----------



1 Introductie

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om het KPN Mobiel Internet Dashboard op je laptop te installeren en aan de slag te gaan:

- Benodigdheden
- Installatie van het KPN Dashboard
- Eerste stappen

Voor algemene informatie over het KPN Mobiel Internet Dashboard kunt u de handleiding lezen.

1.1 Benodigdheden

Om het KPN Mobiel Internet Dashboard te installeren dient u een laptop te hebben, een mobiel internet modem en een werkend besturingssysteem.

1.1.1 Hardware

Om gebruik te maken van het Mobiel Internet Dashboard heeft u een PC nodig met de volgende minimale systeemvereisten:



- Pentium II processor
- 128 MB RAM
- 130 MB vrije schijfruimte

Om verbinding te kunnen maken met het internet dient u een Mobiel Internet Kaart te hebben of de beschikking te hebben over een ingebouwd modem in uw laptop.

Het KPN Mobiel Internet Dashboard ondersteunt een brede range van Modems. Voor een volledig overzicht van de ondersteunde modems kunt u terecht op KPN.com trefwoord 'dashboard'.

Om gebruik te maken van een externe Mobiele Internet Kaart dient uw PC een geschikte aansluiting te hebben. Dit kan een PCMCIA Type II slot zijn, of een PC express card of een USB aansluiting. Elke laptop ondersteunt ten minste een van deze aansluitingen.

Tenslotte dient uw Mobiel Internet Kaart of ingebouwd modem te zijn voorzien van een SIM kaart met een geschikt abonnement (data abonnement).

1.1.2 Software

Om gebruik te maken van het KPN Mobiel Internet Dashboard dient uw PC te zijn voorzien van een van de volgende besturingssystemen:

- Microsoft Windows Vista (Business Edition, Enterprise Edition, Ultimate Edition, Home Premium Edition, Home Basic Edition)
- Microsoft Windows XP Professional (SP1, SP2)
- Microsoft Windows XP Home Edition (SP1, SP2)
- Microsoft Windows XP Tablet PC Edition (SP1, SP2)
- Microsoft Windows XP Media Center Edition (SP1, SP2)
- Microsoft Windows 2000 (SP4)

U dient te beschikken over installatie recht op uw PC om het KPN Mobiel Internet Dashboard te kunnen installeren en om modems te kunnen installeren.



1.2 Quick Start

Volg de volgende stappen om het KPN Mobiel Internet Dashboard te installeren en te gebruiken:

- Installeer het KPN Mobiel Internet Dashboard (zie **section 2.1**).
- Start het KPN Mobiel Internet Dashboard (zie **section 3**). Het Dashboard herkent automatisch het modem en voert een configuratie uit.
- Als er meer dan een modem beschikbaar is, zal het dashboard u vragen welke kaart u wilt gebruiken.
- Verbind met het netwerk (zie **section 3.1**).

U heeft nu succesvol een verbinding gemaakt. Alle netwerk afhankelijke programma's (zoals email of browsen) gebruiken deze verbinding.



2 Installatie

Dit onderdeel beschrijft hoe u het KPN Mobiel Internet Dashboard kunt installeren en verwijderen van uw systeem.

2.1 Installeren

Let Op: Verbind het modem pas met uw PC als daar om gevraagd wordt.

- 1 Start Windows en sluit alle programma's.
- 2 Kies 'Start' en vervolgens 'Uitvoeren'. Type achter openen: **E:\setup.exe**
- 3 De KPN Dashboard Licentie overeenkomst wordt getoond.
Lees de overeenkomst. Indien u akkoord gaat met de inhoud, selecteer dan Ik ga akkoord met de licentie overeenkomst en klik op **Volgende**.
- 4 Bij het volgende scherm kunt u de locatie aangeven waar het dashboard wordt geïnstalleerd.
- 5 Het installatie scherm toont. Hier kunt u het modem selecteren dat u wenst te installeren. U kunt ook geen modem selecteren en dit later alsnog doen. Klik **Volgende** om door te gaan.
- 6 Het programma installeert zich op uw PC. Dit kan enkele minuten duren. De statusbalk geeft de voortgang weer.
- 7 Als de installatie voltooid is, krijgt u een laatste venster te zien.



Het programma kan u vragen om uw computer te herstarten. Dit kunt u het beste doen voordat u het KPN Mobiel Internet Dashboard opstart.

2.2 Verwijderen

Om het KPN Mobiel Internet Dashboard te verwijderen, klikt u op de Windows Start knop, selecteert u **Programma's > KPN Dashboard > Mobiel Internet Dashboard** en dan Verwijderen. Als alternatief kunt u ook in het Windows configuratiescherm op Software klikken en dan Programma's verwijderen.



3 Eerste stappen

U kunt het dashboard opstarten door te klikken op het KPN Mobiel Internet Dashboard icoon of via **Programma's > KPN Dashboard > KPN Mobiel Internet Dashboard**.

Er wordt automatisch een profiel aangemaakt gedurende de installatie. Het KPN Mobiel Internet Dashboard scant nu de verbindingen uit het profiel in volgorde van prioriteit. Voor iedere verbinding controleert het Dashboard of;

- Het Mobiel Internet modem is aangesloten op de PC
- Het Mobiel Internet modem correct werkt
- Het gekozen netwerk beschikbaar is en over voldoende signaalsterkte beschikt.

Op het moment dat het KPN Mobiel Internet Dashboard een verbinding vindt die aan alle voorwaarden voldoet, geeft het Dashboard de melding 'Gereed om verbinding te maken':



Indien er geen beschikbaar netwerk gevonden wordt, zal deze melding niet verschijnen en kunt u geen verbinding op zetten.

Als het gekozen Mobiel Internet Modem niet geïnstalleerd is, kunt u dat vanuit het Dashboard doen. Zie de handleiding voor een uitleg.

3.1 Een verbinding opzetten

Als het dashboard de melding 'Gereed om verbinding te maken' geeft, kunt u verbinding maken met het internet door op de knop linksonder te klikken.

Indien u een verbinding wilt verbreken, klikt u op dezelfde knop.

3.2 Wat betekenen de LED kleuren?

Elk apparaat (Mobiel Internet Kaart of Mobiel Internet Modem) geeft met verschillend gekleurde LED's aan in welke toestand het zich bevindt.



3.2.1 Mobiel Internet Kaart 310

Het lampje op de Mobiel Internet Kaart 310 kan twee verschillende kleuren aannemen om de verschillende netwerktypen aan te duiden. Elke kleur duidt een specifiek netwerktype aan:

Rood lampje: verbinding met een GPRS netwerk. **Blauw lampje:** verbinding met een UMTS netwerk.

3.2.2 Mobiel Internet Kaart 710

Het lampje op de Mobiel Internet Kaart 710 kan drie verschillende kleuren aannemen om de verschillende netwerktypen aan te duiden. Elke kleur duidt een specifiek netwerktype aan:

Groen lampje: verbinding met een GPRS/ EDGE netwerk. **Blauw lampje:** verbinding met een UMTS netwerk. **Turkoois lampje:** verbinding met een HSDPA netwerk.

3.2.3 Mobiel Internet Kaart 712

Het lampje op de Mobiel Internet Kaart 712 kan drie verschillende kleuren aannemen om de verschillende netwerktypen aan te duiden. Elke kleur duidt een specifiek netwerktype aan:

Groen lampje: verbinding met een GPRS/ EDGE netwerk. **Blauw lampje:** verbinding met een UMTS netwerk. **Turkoois lampje:** verbinding met een HSDPA netwerk.

3.2.4 Mobiel Internet Kaart 720

Het lampje op de Mobiel Internet Kaart 720 kan drie verschillende kleuren aannemen om de verschillende netwerktypen aan te duiden. Elke kleur duidt een specifiek netwerktype aan:

Rood lampje: verbinding met een GPRS of EDGE netwerk. **Blauw lampje:** verbinding met een HSDPA/UMTS netwerk.



3.2.5 Mobiel Internet Modem 802

De LED's op het 'Mobiel Internet Modem 802' hebben twee kleuren voor verschillende netwerktypes. Elke kleur staat voor een bepaalt type netwerk:

Groene LED: verbinding met een GPRS netwerk. **Blauwe LED:** verbinding met een UMTS netwerk.

3.2.6 Mobiel Internet Modem 804

De LED's op het 'Mobiel Internet Modem 804' hebben twee kleuren voor verschillende netwerktypes. Elke kleur staat voor een bepaalt type netwerk:

Groene LED: verbinding met een GPRS netwerk. **Blauwe LED:** verbinding met een UMTS netwerk.

3.2.7 Mobiel Internet Kaart 810

De LED's op de 'Mobiel Internet Kaart 810' hebben drie kleuren voor verschillende netwerktypes. Elke kleur staat voor een bepaalt type netwerk:

Rode LED: (langzaam knipperend) verbinding met een GPRS netwerk. **Blauwe LED:** verbinding met een UMTS netwerk. **Rode LED:** verbinding met een EDGE netwerk.

3.2.8 Mobiel Internet Kaart 820

De LED's op de 'Mobiel Internet Kaart 820' hebben twee kleuren voor verschillende netwerktypes. Elke kleur staat voor een bepaalt type netwerk:

Groene LED: verbinding met een GPRS netwerk. **Blauwe LED:** verbinding met een UMTS netwerk.



3.3 En nu?

Meer informatie over het KPN Mobiel Internet Dashboard vindt u in de handleiding. Vooral de hoofdstukken 'Hoe pak ik dat aan' bevatten handige informatie over de verschillende mogelijkheden van het KPN Dashboard.



Index

B

Benodigdheden 5

E

Een verbinding opzetten 11

Eerste stappen 10

En nu? 14

H

Hardware 5

I

Installatie 8

Installeren 8

Introductie 5

M

Mobiel Internet Kaart 310 12

Mobiel Internet Kaart 710 12

Mobiel Internet Kaart 712 12

Mobiel Internet Kaart 720 12

Mobiel Internet Kaart 810 13

Mobiel Internet Kaart 820 13

Mobiel Internet Modem 802 13

Mobiel Internet Modem 804 13

Q

Quick Start 7

S

Software 6

V

Verwijderen 9

W

Wat betekenen de LED kleuren? 11